


**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

## CHAÎNE À BOUCLE/LIEN MOUNT

- 1) Passer au fil de chaque raccord sur le dessus de l'appareil grâce à une tige de chaque côté, puis visser chaque tige sur chaque raccord. Remarque: Composant de Thread verrouillage doit être appliqué à tous les threads de souches comme indiqué avec symbole (▶) pour éviter toute rotation accidentelle de l'appareil pendant le nettoyage, remplacement de l'ampoule, etc.
- 2) Passer le fil de l'appareil par l'intermédiaire de tiges restantes et visser les tiges ensemble.
- 3) Enfiler une petite tige filetée dans l'extrémité de chaque petite boucle.
- 4) Passer le fil de l'appareil dans la première boucle. Enfiler la première boucle sur l'extrémité de chaque tige dernier.
- 5) Attacher un maillon de la chaîne à chaque petite boucle à l'extrémité de chaque tige. Vissez ensuite une deuxième petite boucle chaque maillon de la chaîne.
- 6) De chaque tige, passer le fil de l'appareil à travers chaque deuxième boucle.
- 7) De chaque tige, traverser au fil chaque trou dans la canopée. Passer ensuite fileté à la fin de chaque deuxième boucle dans chaque trou dans la canopée.
- 8) D'un côté, passer au fil de la tige filetée qui dépasse à l'intérieur de la verrière par trou dans une rondelle de blocage. Enfiler la rondelle de blocage sur l'extrémité de la tige filetée.
- 9) Du même côté que l'étape 8, passez au fil par trou dans l'écrou hexagonal. Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité de la tige filetée.
- 10) Sur l'autre côté de l'appareil, passez l'appareil au fil dans la boucle sur l'extrémité du câble de sécurité. Enfilez la boucle sur le câble de sécurité sur l'extrémité de la tige filetée qui dépasse à l'intérieur de la verrière.
- 11) Du même côté que l'étape 10, passez au fil par trou dans la rondelle de blocage. Enfilez la rondelle de blocage sur l'extrémité de la tige filetée qui dépasse à l'intérieur de la verrière.
- 12) Faire les connexions des fils. Référence tableau suivant pour les connexions correctes et fil en conséquence.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 13) Trouver le cas échéant les trous sur la plaque de montage filetés. Monter vis de fixation dans les trous taraudés.
- 14) Fixer la plaque de montage au boîtier de prise.
- 15) Faire les connexions des fils. Référence tableau suivant pour les connexions correctes et fil en conséquence.
- 16) Soigneusement les connexions push arrière dans la boîte de sortie en s'assurant que toutes les connexions restent sécurisées.
- 17) Habillage de feuillet sur la vis de fixation et plaque de montage. Remarque : Soyez que certains fils de ne pas se coincer entre la verrière et la plaque de montage.
- 18) Enfiler les boutons de verrouillage sur les vis de montage. Serrer les boutons d'abri sûr pour montage plaque 19) Insert recommandé ampoules. (Non fourni)
- 20) Soulever le verre dans un luminaire, en passant de verre sur socket.
- 21) Glisser l'entretoise de la douille sur la douille, avec le côté plat, entrer en contact avec le verre.
- 22) Enfiler l'anneau de douille sur la douille (face bord incurvé vers le haut) jusqu'à ce qu'elle s'appuie contre l'anneau de douille et prend en charge le verre. NE PAS TROP SERRER

## MONTAGE DE LA TIGE RIGIDE

- 1) Retirez chaque petite boucle de la canopée. Remarque : Les rondelles de blocage et hexnuts serviront à l'étape 5.
- 2) Enlever fileté Tuyau de chaque petite boucle.
- 3) Passer le fil par l'intermédiaire de tiges, puis visser les tiges sur chaque raccord sur le dessus de corps de l'appareil. Remarque: Composant de Thread verrouillage doit être appliqué à tous les threads de souches comme indiqué avec symbole (▶) to éviter toute rotation accidentelle de l'appareil pendant le nettoyage, remplacement des lampes, etc.
- 4) Passer le fil de l'appareil par l'intermédiaire de tiges restantes et visser les tiges ensemble.
- 5) De chaque côté de l'appareil, passez le fil de l'appareil par le petit tuyau fileté retiré de chaque petite boucle. Visser un petit tuyau fileté dans la fin de la dernière tige de chaque côté du luminaire.
- 6) De chaque tige, traverser au fil chaque trou dans la canopée. Passer ensuite fileté au bout de chaque tige dans chaque trou dans la canopée.
- 7) Suivez les étapes 8 à 22 de chaîne en boucle/Link/boucle Instructions d'Installation.

